

АВТОМАТ «РАЗМЕННИК»



Назначение:

Автомат "Разменник" предназначен для размена бумажных купюр достоинством 10, 50, 100 руб. на 1 или 2 номинала монет - 2 или 5 рублей, а так же для продажи одного или двух видов жетонов.

Краткое описание работы:

После принятия купюроприемником банкноты от пользователя автомат выдает количество монет или жетонов на сумму, эквивалентную достоинству принятой купюры. В процессе работы на индикаторе отображаются сообщения, соответствующие действиям, производимым автоматом.

Сфера применения:

Применяется для размена купюр или покупки жетонов в игровых клубах, рядом с торговыми аппаратами, в любом месте, учреждении, где есть необходимость размена купюр на монеты, либо покупки жетонов.

Дополнительно:

Купюроприемник в автомате настраивается на новые денежные знаки путем программирования. Жидкокристаллический индикатор работает в режиме подсказки и обеспечивает индикацию хода настройки или оплаты. Имеется фискальная память, блок накопления статистической информации. Автомат "Разменник" позволяет программировать цены на продаваемые платежные жетоны, получать информацию о количестве проданных жетонов по наименованиям (разменянных монет), а также о полученной за отчетный период выручке. Имеет высокоэффективную защиту от использования электрического разрядника (электрошокера). Оригинальный внешний дизайн - возможно на заказ.

Технические характеристики автомата:

- Корпус автомата сейфового типа.
- Время выдачи монет (жетонов) после полной оплаты не более 3 секунд.
- Ёмкость каждого из двух хопперов (устройство выдачи монет (жетонов)) не менее 1700 пятирублевых монет. По желанию клиента, есть возможность замены на хопперы с большей вместительностью, до 1000 двухрублевых монет.
- Жидкокристаллический индикатор имеет 16 символов в 1 строке, подсветку.
- Сохранение в памяти количества не выданных монет при пропадании питания.
- Возможность подключения 1 или 2 хопперов для размена разными монетами (жетонами).
- Возможен режим работы С или БЕЗ подсчета оставшихся монет.
- Электропитание осуществляется однофазным током напряжением 220 Вт частотой 50 Гц, потребляемая мощность не превышает 50 Вт.
- Габариты автомата: высота - 760 мм., ширина - 360 мм., глубина - 135 мм.
- Вес автомата: 27 кг.
- Возможность установки GSM-надстройки для передачи состояния владельцу на мобильный телефон (закончились монеты, попытка взлома)